# TLK-RPI-AT-S01-M32-W-BK

3 клеммы, 32A, 1U, черный

Блок TLK-RPI-AT-S01-M32-W-BK выполнен в 19” стандарте с высотой 1U. Позволяет производить контроль выходного тока каждой розетки, полный мониторинг мощности с помощью измерителя, Web, SNMP, бесплатного ПО. Суммирует потребление энергии в кВт*ч.

Кроме оповещения по e-mail, блок оснащен звуковой системой для сигнализации о перегрузке системы. На фронтальной стороне установлен цифровой дисплей, показывающий общее энергопотребление подключенных серверов.

Максимальная нагрузка составляет 32A для всего блока. Возможно определять пороговые уровни тревоги для предупреждения и перегрузки. Использует протокол UDP для приложений Http, Https, SNMP, DHCP, имеет сертификат SSL(подтверждено в IE6 на WinXP) - подключения могут быть зашифрованы. Возможно подключить многофункциональный датчик температуры и влажности окружающей среды.

С тыльной стороны блока розеток расположены две винтовых клеммы для входа и одна для выхода. Блок розеток может подключаться одновременно к двум независимым входам питания. Корпус изготовлен из металла.

## Таблица заказа

| P/N | Предохранитель | Корпус | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| TLK-RPI-AT-S01-M32-W-BK | Автомат | Алюминий | 0,025 | 4,8 |

# TLK-RPI-AT-S01-M32-W-BK

3 клеммы, 32A, 1U, черный

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 200-240В, 50/60 Гц |
| Масса, кг | 5 кг |
| Максимальный ток нагрузки | 32A |
| SSL индикация | Желтый светодиод – 1 шт |
| DHCP индикация | Зеленый светодиод – 1 шт |
| Сеть | Разъём RJ45 для Ethernet – 1 шт |
| Измеритель силы тока | Трехразрядный цифровой семисегментный индикатор: Диапазон: 0A ~ 20A Разрешение: 0.1A Погрешность: ±2% ±0.1A |
| Температура | 0-40 °C |
| Влажность | 0-90% |
| Размеры (Г x Ш x В) | 260 x 432 x 44,45 мм |
| Соответствие требованиям | CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003 |
| Температура/Влажность | Разъём RJ11 для подключения датчика – 1 шт |
| PDU идентификация | Цифровой семисегментный индикатор – 1 шт |
| Статус выхода | Зеленый светодиод – 2 шт |
| Статус выхода | Зеленый светодиод – 2 шт |
| Напряжение в линии | 180-262В |
| Выход | Винтовая клемма – 1 шт |
| Вход | Винтовая клемма – 2 шт |