

Блок управляемых электрических розеток TLK-RPI-AT-A10-M22-BK





Паспорт

Область применения

Блок электрических розеток TLK-RPI-AT-A10-M22-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220 В и суммарным током нагрузки не более 16 А.

Описание

Корпус блока электрических розеток TLK-RPI-AT-A10-M22-BK изготовлен из листовой стали, все металлические элементы блока розеток заземлены. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

Технические данные

Общие		
Выход	Розетка С13 IEC 60320 – 10 шт	
Вход	Входной разъём С20 IEC 60320 – 2 шт; Кабель питания С19 закрытый разъём – С20 стандарт IEC 60320 длиной 3 метра.	
Соединение		
Статус выхода	Синий светодиод — 1шт	
Статус входа	Зеленый светодиод — 1 шт	
Эксплуатация		
Напряжение в линии	180B — 262B	
Напряжение	200B ~ 240B	
Частота	50/60Гц	
Макс. Выходной ток	16 A	
Время переключения	8 ~ 16 мс	
Температура	0 ~ 40 °C	

Влажность	0% ~ 90%
Размеры (Г х Ш х В)	260 x 432 x 44,45 мм
Bec	5 кг
Соответствие требованиям	CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003

Комплект поставки

- 1. Блок розеток 1шт.
- 2. Паспорт 1шт.

Функциональные особенности

1. **Управление питанием:** Автоматическое переключение между входными линиями

Условия эксплуатации

Блок розеток TLK-RPI-AT-A10-M22-BK предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при t° от $+0^\circ$ до $+40^\circ$ C, относительной влажности до 90% при температуре $+25^\circ$ C.

Свидетельство о приемке

МИ
И
_г.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: http://www.tlk-rc.ru/resources



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru , e-mail: info@tlk-rc.ru Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.